

Ident MAX



Manual do Usuário

Parabéns, você acaba de adquirir o novo IdentMax - Um moderno Identificador de Chamadas Telefônicas que permite a visualização do número de quem está telefonando para você, antes mesmo que a ligação seja atendida.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 IdentMax;
- Cabo de conexão de 2 vias de padrão RJ11;
- Manual do Usuário
- Certificado de Garantia.

Condição para utilização

O IdentMax só poderá ser usado após a contratação do serviço de identificação de chamadas junto à operadora de telefonia.

Atenção: O IdentMax possui incompatibilidade com alguns sistemas ADSL, DVI e centrais telefônicas (Ramal).

Características:

1. Itens do display em português.
2. Display com capacidade de até 14 dígitos.
3. Relógio Digital em tempo real e Calendário com dia, mês e ano.
4. Programação de calendário até 2099.
5. Compatível com sinalizações de linhas FSK / DTMF.
6. Indicador luminoso de novas chamadas recebidas (atendidas ou não atendidas).
7. Indica o total de chamadas, horário e data das chamadas.
8. Indica duração das chamadas efetuadas.
9. Indicação do número de repetições de cada chamada não atendida.
10. Memória para 100 chamadas recebidas, 30 chamadas efetuadas.

1

Obs: para configurar o código de acesso de linha externa pressione e segure por 3 segundos as teclas "up" e "down". A tela irá mostrar um "-" piscante. Pressione as teclas "up" e "down" pra mudar o dígito que esta piscando de 0 à 9 ou "-". Pressione a tecla "Discar" para completar a configuração. Esta função implementará o dígito selecionado antes do telefone nas ligações recebidas.

SET 3:

O IdentMax possui 16 níveis de contraste do visor, para alterar o nível de contraste entre no modo SET 3 LCD e escolha o nível de sua preferência pressionando o botão "REVISAR" (Setas pra cima e para baixo). Para salvar alterações ou sair dos modos de ajuste pressione "APAGAR".

Obs: a pilha do backlight é independente, assim se a pilha do backlight acabar o aparelho continua funcionando.

Ajustando as funções

O IdentMax receberá automaticamente o sinal FSK ou DTMF. Se o sinal for FSK, atualizará também a data e a hora.

1. Visualizando chamadas recebidas

O Ident Max pode armazenar 100 chamadas recebidas, a partir disto o IdentMax automaticamente a apagará a chamada recebida mais antiga. Para visualizar uma chamada recebida: com o telefone no gancho, pressione "REVISAR" (Setas pra baixo) para procurar o número na lista de chamadas recebidas, aparecerá em ordem da mais recente à mais antiga.

2. Visualizando chamadas discadas

O IdentMax pode armazenar 30 chamadas discadas; após isto o IdentMax irá apagar automaticamente a chamada efetuada mais antiga. Para visualizar uma chamada

4

11. Possibilidade de exclusão de chamadas da memória.

12. Dezesesseis níveis de contraste de display.

Instalação

1. Abra o compartimento das pilhas, localizado na parte traseira do equipamento e coloque as duas pilhas, verificando as polaridades.

2. Insira um dos lados do cabo de duas vias, no orifício localizado na parte traseira do equipamento. A outra extremidade do cabo, deverá ser ligada ao telefone, por sua vez, o cabo da linha telefônica será ligado ao outro orifício traseiro do IdentMax.

Duração das pilhas

O tempo de vida das pilhas é proporcional ao uso do equipamento e da qualidade da linha telefônica (ruidos). Em condições normais de uso, um conjunto de pilhas alcalinas poderá durar de 6 a 8 meses.

Display (Visor)

Apresentam-se no display, ícones com as seguintes indicações:

REC - Indica as chamadas recebidas. Depois de visualizadas as chamadas serão armazenadas nas memórias do equipamento.

REP - Indica que o número recebido é um número já identificado anteriormente (repetido).

NOVAS - Indica nova chamada recebida, não visualizada.

EFET - Indica as ligações efetuadas.

OUT CODE - (---O---) Será mostrado no display, quando for recebida uma chamada com outro código de sinalização.

LOCKED CODE - (----P----) Mostra uma chamada recebida, feita pela companhia telefônica (Telefones Públicos e Números Confidenciais).

WRONG DISPLAY - (---error---) Será mostrado no display, quando houver erro na transmissão da chamada.

Ajustando os itens do display (visor):

Obs: O aparelho não precisa estar conectado à linha telefônica para seu ajuste.

Ao ligar o IdentMax, ele apresentará as configurações originais de fábrica. Para entrar no modo de ajuste e depois acessá-los pressione a tecla "DISCAR". Para mudar os modos de ajustes pressione "REVISAR" (Setas pra cima e para baixo). Para salvar alterações pressione "DISCAR", e para sair pressione "APAGAR".

SET 1:

Quando você entra no modo SET 1 DATE, aparecerá o ano piscando, pressione "REVISAR" (Setas pra cima e para baixo) para ajustar. Após pressione "DISCAR" para confirmar. Após confirmar o ano será a vez de ajustar a data, siga o mesmo procedimento até ajustar todos os elementos (mês, dia, modo de visualização do relógio, hora e minuto).

SET 2:

No Set 2 Code você pode cadastrar seu DDD para que não seja armazenado junto ao número identificado, possibilitando assim a rediscagem via IdentMax.

Cadastrando o DDD:

Entre no modo SET 2 CODE, aparecerá no display "Code 1 ----", pressione a tecla discar até piscar o terceiro campo, deixando o primeiro e o segundo campo em branco, pressione então a tecla "REVISAR" (Seta para cima) para inserir o número do DDD, o primeiro número inserido deverá ser 1(um) para que se tenha o correto funcionamento, para confirmar a inserção pressione "AJUSTE", insira então o seu DDD, após inserir o DDD pressione "APAGAR".

2

3

Certificado de Garantia

A Identech Next Ind. Com. Prod. Eletr. Ltda, garante este aparelho contra defeitos de fabricação pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da data de aquisição do produto comprovada pela Nota Fiscal, e do Certificado de Garantia carimbado e assinado pelo revendedor.

Esta garantia consiste no reparo ou na troca do aparelho, executados nas dependências da Identech e quando o defeito for confirmado através dos exames realizados a critério de nossos profissionais.

As despesas com transportes, manutenção e revisão do aparelho correrão por conta e risco do proprietário, não estando estes cobertos pela presente garantia.

A presente garantia perderá automaticamente a sua validade, uma vez verificada a ocorrência das seguintes hipóteses:

- 1 - Existência de qualquer espécie de rasura na Nota Fiscal de Venda ou no Certificado de Garantia;
- 2 - Constatação pela Identech, de mau uso, instalação em redes não especificadas no Manual do Usuário ou manuseio incorreto;
- 3 - Constatação técnica pela Identech do equipamento ter sido violado ou consertado por pessoas não autorizadas pela fábrica;
- 4 - Danos ocasionados por acidentes, tais como: queda, água, fogo, raios, descargas elétricas ou atmosféricas e vazamento de pilha.

5